



KX-TGB612JT cordless phone

| | | | |
|--------------|---|---|------------------------|
| General | Color | | W [White] |
| | Cordless Handset (quantity) | | 2 |
| | Standard cordless phone | Standard cordless phone | DECT, GAP |
| | | DECT protection mode | - |
| | Number of telephone lines | | 1 |
| | Multiple cordless receiver capabilities | | 2 receivers |
| | Other communication standard | Wi-Fi® | - |
| | | Bluetooth® Class | - |
| Eco function | | Eco Mode | - |
| | | Radiation-free | - |
| Practical | Smartphone connection | | - |
| | Repeater available | | - |
| | Call Blocking by Number | Call blocking (blocking specific numbers) | Yes (50 digits) *1, *2 |
| | | Block unwanted calls (Block Number Ranges) | Yes *1 |
| | | Call blocking with hidden number | Yes *1, *3 |
| | | Simple recording via Call Blocker button (cordless handset) | Yes |
| | | Simple recording via Call Blocker button (base unit) | - |
| | Automatic call blocking | Automatic call blocking | - |
| | | Allow Database Numbers | - |
| | | Allow Name List | - |
| | | Language of the pre-recorded greeting | - |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Noise reduction | Cordless handset | - |
| | Response system | - |
| Custom sound system (equalizer) | | - |
| Hearing Aid Compatibility (HAC) support | | - |
| Emergency power operation | | - |
| Operation in the event of a power failure | | - |
| Baby Monitor Function | | - |
| Smart soft key | | - |
| Smart ringtone (cordless handset) | | - |
| Answer with any key | | Yes |
| Do Not Disturb Mode | Do Not Disturb Mode | - |
| | Option to bypass Do Not Disturb mode (specified address book category) | - |
| SMS | | - |
| Talking keys | | - |
| Call Restriction | | - |
| Emergency call | Emergency call | - |
| | Number of emergency lists | - |
| Conference call | Conference call with external line | Yes, 3-way *4 |
| | Call sharing | Yes |
| Call via intercom | Between cordless handset and base unit | - |
| | Between cordless handsets | Yes |
| | All Intercom | - |
| Clock | | Yes |
| Allarme | Allarme | Sì |
| | Opzione ripeti | Una volta/Un giorno |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------------------------|
| | | Allarme memo | - |
| | | Snooze | Sì |
| | Funzione cuffie Bluetooth (supporto HSP) | | - |
| ID chiamante | ID chiamante | | Sì *1 |
| | Memoria ID chiamante | | 50 elementi *1, *5 |
| | ID chiamante chiamata in attesa | | Sì *6 |
| | Suoneria categoria | | - |
| | Suoneria privata | | - |
| | Colori di visualizzazione categoria | | - |
| | ID nome del chiamante | Ricevitore cordless | - |
| | | Unità base | - |
| Lingua annuncio | | - | |
| Rubrica | Memoria rubrica (nome/numero) | | 50 elementi (16 car/24 cifre) |
| | Rubrica condivisa | | Sì |
| | Copia della rubrica (da ricevitore cordless a ricevitore cordless) | | - |
| | Copia della rubrica da cellulare tramite Bluetooth | | - |
| | Composizione rapida | Ricevitore cordless | - |
| | | Unità base | - |
| | Chiamate rapide | Ricevitore cordless | - |
| | | Unità base | - |
| | Selezione concatenata | Ricevitore cordless | Sì |
| | | Unità base | - |
| Compatibilità con FRITZ!BOX | Compatibilità con FRITZ!BOX | | - |
| | Utilizzo della rubrica FRITZ!Box | | - |
| | Indicatore ID chiamante (nome/numero) | | - |

| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| Ricevitore cordless | Display | Tipo | LCD monocromatico 12 cifre x 1 riga + Imm. x 2 righe |
| | | Dimensioni in diagonale | 3,5 cm |
| | | Lingua | Olandese, inglese, francese, tedesco, greco, italiano, portoghese, spagnolo, turco |
| | | A colori retroilluminato | Ambra |
| | Tasto/Pulsante | Tastierino illuminato | - |
| | | Tasto con corsa breve | - |
| | | Blocco chiamate | Sì |
| | | Blocco tasti | - |
| | | Volume laterale | - |
| | | Tasto del volume amplificato | - |
| | Resistente agli urti | Resistente agli urti | Sì |
| | | Standard di test | MIL-STD 810G: Metodo 516.6 |
| | Volume ricevitore | Livelli volume | 5 fasi |
| | | Volume alto | Sì (+6 dB *7) |
| | Vivavoce | Vivavoce | - |
| | | Full Duplex | - |
| | | Livelli volume | - |
| | | Volume alto | - |
| | Suoneria | Suoneria | 20 |
| | | Livelli volume | 6 fasi + OFF |
| | Ricomposizione | Memoria per la ricomposizione | 10 numeri |
| | | Ricomposizione automatica | - |
| | Indicatore | Indicatore suoneria (colore) | - |
| | | Indicatore carica (colore) | - |
| | Attesa | | Sì |
| | Silenzioso | | Sì |

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | Jack per cuffie | | - |
| | Montaggio a parete (caricatore) | | - |
| | Batteria | Tipo | Ricaricabile - Ni-MH |
| | | Quantità x Dimensioni | 2 x AAA |
| | | Autonomia di conversazione | Fino a 18 ore *8 |
| | | Autonomia in standby | Fino a 200 ore *8 |
| | | Tempo di ricarica | Circa 7 ore |
| Unità base | Ricevitore con filo | | - |
| | Display | Tipo | - |
| | | Dimensioni in diagonale | - |
| | | Lingua | - |
| | | A colori retroilluminato | - |
| | Tasto/Pulsante | Tastierino | - |
| | | Ricerca ricevitore | Sì |
| | | Ricerca cellulare | - |
| | Vivavoce | Vivavoce | - |
| | | Livelli volume | - |
| | | Volume alto | - |
| | Suoneria | Suoneria | - |
| | | Livelli volume | - |
| | Ricomposizione | Memoria per la ricomposizione | - |
| | | Ricomposizione automatica | - |
| | Attesa | | - |
| | Silenzioso | | - |
| | Possibilità di montaggio a parete | | - |
| Sistema di risposta | Sistema di risposta | | - |
| | Contatore messaggi | | - |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| | | Lingua del messaggio di saluto preregistrato | - |
| | | Durata totale registrazione | - |
| | | Avanzamento e arretramento rapido dei messaggi | - |
| | | Avviso messaggi acustico | - |
| Notifica nuovo messaggio | | Tipo di notifica | - |
| | | Lingua di annuncio della notifica di nuovi messaggi | - |
| | | Registrazione conversazione | - |
| | | Livelli volume altoparlante (altoparlante dell'unità base) | - |
| Selezione chiamate | Ricevitore cordless | | - |
| | Unità base | | - |
| Accesso remoto | Funzionamento da ricevitore cordless | | - |
| | Funzionamento dall'esterno (DTMF) | | - |
| Risparmio tariffa | Risparmio tariffa | | - |
| | Nuovi messaggi registrati | | - |
| Accessori | | Ripetitore incluso | - |
| | | Clip per cintura incluso | - |
| Consumo energetico | | Consumo energetico in standby dell'unità base | 0,6 W |
| | | Consumo energetico in standby del caricatore | 0,1 W |
| Ricevitore opzionale | | Ricevitore opzionale | - |
| Dimensioni / Peso | Unità base | Dimensioni (A x L x P) | Circa 56 mm x 78 mm x 88 mm |
| | | Peso | Circa 80 g |
| | Ricevitore cordless | Dimensioni (A x L x P) | Circa 164 mm x 48 mm x 32 mm |
| | | Peso con batteria | circa 130 g |
| | Caricabatteria | Dimensioni (A x L x P) | Circa 46 mm x 73 mm x 76 mm |
| | | Peso | Circa 50 g |

| | | | |
|------|------------|------------------------|--|
| | Ripetitore | Dimensioni (A x L x P) | - |
| | | Peso | - |
| Nota | | | <p>*1 Richiede la sottoscrizione del servizio identificativo del chiamante offerto dall'operatore telefonico.</p> <p>*2 Richiede la registrazione del numero nell'elenco di blocco delle chiamate indesiderate.</p> <p>*3 Potrebbe non essere possibile bloccare le chiamate con numero nascosto, a seconda del servizio offerto dall'operatore telefonico.</p> <p>*4 3 vie: Ricevitore cordless - Ricevitore cordless - Chiamata su linea fissa</p> <p>*5 La visualizzazione del nome richiede la registrazione nella rubrica.</p> <p>*6 Richiede la sottoscrizione del servizio identificativo del chiamante e al servizio di chiamata in attesa con identificativo del chiamante offerti dall'operatore telefonico.</p> <p>*7 Il volume massimo del ricevitore è circa il doppio rispetto ai telefoni Panasonic standard.</p> <p>*8 Le prestazioni effettive della batteria dipendono dall'utilizzo e dal tipo di ambiente.</p> |